Skullcandy HESH 2 WIRELESS

USER GUIDE

QUICK GUIDE

Developed in Park City, UT

HESH WIRELESS USER GUIDE

Main Headphone Controls (EN)

Power On
Press and hold the Main Function Button (MFB) (for up to 3 seconds) for the LED light ring to flash magenta and the ascending power on tone to be played. There will then be a blue LED double flash while the HESH BT looks to connect to up to 2 devices in the paired device list. If you have not yet paired to the device, and no paired devices are available for connection, the headphone will enter directly into pairing mode to be located by your device (see enter pairing mode instructions). If you have been paired to the Hesh BT previously, and your Bluetooth is enabled on your device, you will automatically connect and the voice notification "connected" will play.

Power Off
While in any mode (standby, pairing, streaming) press and hold down the MFB (for up to 5 seconds) until the Hesh BT will power off. As the headphone powers off, it will play the decending power down tone and the LED will flash magenta.

Enter Pairing Mode
When the headphone is OFF and you have not yet paired to your Hesh BT, press and hold the MFB (for up to 5 seconds) to reach the pairing mode. The LED will first flash magenta as the device powers on and you will then hear the voice notification "Pairing" as the LED begins to alternate red and blue. You are now in pairing mode. Scan for available devices and once HESH BT is selected, you will hear the voice notification "connected". Once paired, the LED will flash blue every 5 seconds.

Quick Connect to Device
If you have previously paired your device to your Hesh BT, simply press and hold the Main Function Button (MFB) (for up to 3 seconds) for the LED light ring to flash magenta and the ascending power on tone to be played. There will then be a blue LED double flash every 2 seconds while the HESH BT is in "device search mode" and looks to connect to a device in the paired device list. Ensure the device Bluetooth is ON; you will pair automatically and the voice notification "connected" will play.

Clearing the Device Paired List (*important with pairing issues*)
If you have paired to multiple devices and have any issues pairing, you will need to complete this action. Power ON the Hesh BT and while in "device search mode" hold the volume + and volume – buttons simultaneously for up to 5 seconds or until you hear a long double tone. This action will clear all devices that had previously paired to the Hesh BT, and you will then enter directly into pairing mode. Ensure the device Bluetooth is ON, and again scan for available BT headset devices for pairing.

Charging and Battery Status Check
When the micro USB charging cable is plugged in, there will be a red LED indicator next to the port that will turn on as long as the battery is charging. Once the battery is completely charged, the LED indicator will turn off. When the battery has dropped between 5%-10% of its total charge, LED light ring will begin to blink red and the voice notification "please charge device" will play approximately every 15 minutes. This is an indication that the Hesh BT should be charged via the provided micro USB to USB cable, or if you cannot immediately re-charge, you have the option to continue listening via your 3.5mm AUX cable.

Expected Charging Time
When using the provided micro USB charging cable, a fully drained Hesh BT battery will take approximately 1.5 hours to fully re-charge to 60% battery life. At full volume, the BT steaming play time is about 15 hours.

Mic1 Cable Audio Playback
At any time, you may plug in the provided AUX Mic1 cable into the 3.5mm port located at the bottom of the left ear cup to activate the wired playback (it is recommended to power down the device before plugging in the cable). All track and volume controls on the physical headphone will be disabled however, you will still have full track control, play/pause, and call functionality, which can be utilized through the Mic1 cable and device.

Music Controls

Start Music Playback
When the Hesh BT is connected to the device but not streaming music, short press the round MFB to start streaming.

Pause Music Playback

HESH WIRELESS USER GUIDE

When the Hesh BT is streaming music, short press the round MFB to pause the playback.

Volume Up
When the Hesh BT has been paired, you may rapidly press the + button to increase the volume level. You will hear a tone when the volume has reached its maximum.

Volume Down
When the Hesh BT has been paired, you may rapidly press the - button to decrease the volume level. You will hear a tone when the volume has reached its minimum.

Track Forward
When the Hesh BT is paired, press and hold the volume + button for up to 3 seconds to track forward.

Track back
When the Hesh BT is paired, press and hold the volume - button for up to 3 seconds to track back.

Phone Call/Receive Controls

On-Board Mic / Mic1 Cable and Volume function
When the Bluetooth is enabled, the on-board Mic and the volume + - Hesh BT buttons will be activated, If the 3.5mm aux cable is plugged in, the on-board Mic and volume + - buttons on the headset will be deactivated. When the Hesh BT is wired all controls will be enabled through the in-line Mic1 cable or device.

Voice/Mic Command Activation
When paired to the Hesh BT and not streaming music (standby), you may activate your voice command on your device through your on-board microphone with a double short press of the MFB.

Answer and Hang Up Call
When streaming BT, an incoming call can be answered with a single button press of the MFB. Once connected, the call can be hung up with another single button press of the round MFB.

Reject incoming call
Long press (for up to 2 seconds) the MFB and the call will be rejected.

While call is active

Put on hold
When the call is active, long press (for up to 2 seconds) the round MFB. Once on hold, a short press of the round MFB will release the call on hold.

Mute Mic function
When the call is active, double short press the volume - button to mute the microphone, and double short press the volume + button to unmute.

Volume function
Short press the volume + to increase call volume, and short press the volume – to decrease the call volume.

NOTE:
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Commandes principales du casque (FR)

Mise en marche
Maintenez enfoncé le Bouton de Commande Principal (BCP) pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'anneau lumineux LED clignote en magenta et que l'effet sonore à puissance croissante soit audible. L'anneau LED clignotera ensuite en bleu pendant que le HESH BT cherche à établir une connexion jusqu'à deux appareils présents dans sa liste d'appairage. Si vous n'avez pas encore couplé d'appareil, et qu'il n'y a pas d'appareil couplé disponible pour la connexion, le casque se mettra directement en mode couplage afin d'être trouvé par votre appareil (consultez les instructions pour le mode couplage). Si vous avez précédemment couplé le Hesh BT et que votre connexion Bluetooth est activée sur votre appareil, vous serez automatiquement connecté et vous entendrez une notification vocale, - connected -.

HESH WIRELESS USER GUIDE

magenta.

Ingresar al modo de emparejamiento
Cuando los auriculares están APAGADOS y usted aún no haya emparejado ningún dispositivo con Hesh BT, mantenga presionado el MFB por 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. A medida que se enciende, el círculo LED destellará en color magenta y luego escuchará la notificación de voz "emparejando" mientras el círculo LED alterna entre rojo y azul. Ahora está en modo de emparejamiento. Busque los dispositivos disponibles y, una vez que haya seleccionado HESH BT, escuchará la notificación de voz "conectado". Una vez emparejado, el círculo LED destellará en color azul cada 5 segundos.

Conexión rápida a dispositivo
Si usted ya ha emparejado su dispositivo con Hesh BT, simplemente mantenga presionado el Botón de función principal (MFB) por 3 segundos hasta que el anillo de luces LED destelle en color magenta y se escuche un tono de volumen en ascenso. A continuación se verán dos destellos en color azul en el círculo LED cada 2 segundos, mientras HESH BT esté en "modo de búsqueda de dispositivo" e intente conectarse a un dispositivo de la lista de dispositivos emparejados. Asegúrese de que el Bluetooth del dispositivo esté ENCENDIDO. Se emparejarán automáticamente y escuchará la notificación de voz "conectado".

Borrar la lista de dispositivos emparejados (*importante cuando hay problemas para emparejar dispositivos*)
Esta acción debe realizarse cuando haya emparejado muchos dispositivos y tenga problemas al tratar de emparejar otro. Encienda Hesh BT y, mientras se encuentre en "modo de búsqueda de dispositivos", mantenga presionados de forma simultánea los botones de volumen + y volumen - por 5 segundos o hasta que escuche un tono doble largo. Esto borrará todos los dispositivos emparejados previamente con Hesh BT. Después, ingresará directamente en el modo de emparejamiento. Asegúrese de que el Bluetooth del dispositivo esté ENCENDIDO, y busque nuevamente los auriculares BT disponibles para emparejamiento.

Cargar la batería y revisar su estado
Cuando conecte el cable micro USB, a un lado del puerto verá un indicador LED en color rojo que se mantendrá encendido mientras la batería se cargue. Una vez que la batería esté completamente cargada, el indicador LED se apagará. Cuando la batería tenga solo entre el 5 y

el 10% de su carga total, el indicador LED comenzará a titilar con una luz roja y se escuchará la notificación de voz "cargue el dispositivo" cada 15 minutos aproximadamente. Esto indica que debe cargar Hesh BT a través del cable micro USB a USB incluido o, si no puede recargarlo en ese momento, puede seguir utilizándolo a través del cable auxiliar de 3,5 mm.

Tiempo de carga esperado
Cuando se utiliza el cable de carga micro USB incluido, una batería Hesh BT completamente vacía torna aproximadamente 1,5

horas para recargarse completamente al 100%. Cuando está completamente cargada, el tiempo de reproducción de la transmisión de BT es de aproximadamente 12 horas.

Cable de reproducción de audio Mic1
Puede conectar el cable Mic1 auxiliar en el puerto de 3,5 mm, ubicado en la parte inferior del auricular izquierdo en cualquier momento para activar la reproducción a través del cable (se recomienda apagar el dispositivo antes de conectar el cable auxiliar). Se desactivarán todos los controles de volumen y pistas en los auriculares físicos; sin embargo, los controles de pistas, reproducción/pausa y la función de llamada se podrán utilizar a través del cable Mic1 y el dispositivo.

Controles de música

Iniciar la reproducción de música
Cuando Hesh BT esté conectado al dispositivo pero no transmita música, presione el botón MFB redondo para iniciar la transmisión.

Pausar la reproducción de música
Cuando Hesh BT transmita música, presione el botón MFB redondo para pausar la reproducción.

HESH WIRELESS USER GUIDE

如果您先前已将设备和Hesh BT进行配对，只要按住主功能按钮 (MFB) （持续3秒），直至LED灯内环开红色光，越来越大声的开机音乐响起即可。接下来LED灯每2秒闪蓝色光两次，HESH BT进入“设备搜索模式”，等待和之配对设备列表中的设备进行连接。请确保设备的蓝牙已经打开：设备会自动配对并播放语音通知“已连接”(connected)。

清除设备已配对列表（*对于配对问题非常重要*）
如果您已经为耳机配对到多个设备并在配对时遇到任何问题，则需要完成这一操作。将设Hesh BT，在“设备搜索模式”下同时按住音量+和音量-按钮1秒，或是听到长双音为止。此操作可清除先前配对到Hesh BT的所有设备，然后直接进入配对模式。请确保设备的蓝牙已经打开，并再次扫描可用的BT耳机设备进行配对。

充电和电池状态检查
当Micro USB充电电线插好时，旁口旁边的LED指示灯将会闪烁红色光，LED灯在电池充电过程中在一直亮着。电池充满电时，LED指示灯即会熄灭。电池的电量下降总电量的5%-10%时，LED 灯会开始闪烁红色光，语音通知“请为设备充电” （please charge device）每15分钟左右会播放一次。这说明Hesh BT必须通过配套的Micro USB线缆USB线进行充电，如果无法立即充电，则可以继续通过3.5mm音频线使用耳机。

预计充电时间
使用配备的Micro USB充电线线时，完全耗尽电量的Hesh BT电池需要1.5小时左右才能完全充至100%的电量。音量开到60%的情况下，BT流媒体播放时间大约为15小时。

Mic1线音频播放
您可以随时将配备的AUX Mic1线插入左耳罩底部的3.5mm插孔激活连线播放（建议插入音频线之前关闭设备）。耳机机身上的所有曲目和音量控制并都会被禁用，不过您仍然可以通过Mic1线和设备使用全部的控制曲目、播放/暂停和电话功能。

音乐控制

开始播放音乐
Hesh BT已连接到设备但没有在播放音乐时，短按圆形的MFB按钮可开始播放。

暂停播放音乐
Hesh BT在播放音乐时，短按圆形的MFB按钮可暂停播放。

音量增大
Hesh BT配对到设备后，您可以快按“+”按钮调高音量，音量调到最大时会听到提示音。

音量减小
Hesh BT配对到设备后，您可以快按“-”按钮调低音量，音量调到最小时会听到提示音。

下一曲目
Hesh BT配对到设备后，按住音量“+”按钮长达3秒可进入下一曲目。

上一曲目
Hesh BT配对到设备后，按住音量“-”按钮长达3秒可返回上一曲目。

接打/挂断电话控制

机身内置Mic / Mic1线和音量功能
蓝牙打开时，机身内置Mic和Hesh BT上的音量“+-”按钮会被激活。插上3.5mm音频线时，机身内置麦克风和耳机上的音量“+-”按钮会被停用。当Hesh BT通上线缆时，所有控制通过插接的Mic1线或设备启用。

机身内置Mic / Mic1线和音量功能
蓝牙打开时，机身内置Mic和Hesh BT上的音量“+-”按钮会被激活。插上3.5mm音频线时，机身内置麦克风和耳机上的音量“+-”按钮会被停用。当Hesh BT通上线缆时，所有控制通过插接的Mic1线或设备启用

语音/麦克风命令激活
Hesh BT配对到设备并且没有播放音乐时（待机），您可以短按MFB按钮两次，通过机身内置麦克风激活您设备上的语音命令。

接听和挂断电话
使用BT播放音乐时，只需按一下MFB按钮即可接听来电。接入电话后，同样可以按一下圆形的MFB按钮挂断电话。

HESH WIRELESS USER GUIDE

iaanbevolen wordt het apparaat uit te zetten voordat je de aux-kabel aansluit). Alle knoppen voor het wisselen van nummers en voor volume op de hoofdtelefoon worden uitgeschakeld, Je kunt nog wel steeds van nummers wisselen, afspelen/pauzeren en bellen via de Mic1-kabel en het aangesloten apparaat.

Knoppen voor muziek afspelen

Muziek afspelen
Als de Hesh BT op het apparaat is aangesloten maar er geen muziek wordt gestreamd, kun je kort op de ronde functieknop drukken om het streamen te starten.

Afspelen pauzeren
Wanneer de Hesh BT muziek streamt, kun je kort op de ronde functieknop drukken om het afspelen te pauzeren.

Volume omhoog
Als de Hesh BT gepaard is, kun je het volume verhogen door kort op de knop '+' te drukken. Je hoort een toon wanneer het volume maximaal staat.

Volume omlaag
Als de Hesh BT gepaard is, kun je het volume verlagen door kort op de knop '-' te drukken. Je hoort een toon wanneer het volume minimaal staat.

Volgend nummer
Als de Hesh BT gepaard is, kun je de knop '+' 3 seconden ingedrukt te houden om naar het volgende nummer gaan.

Vorig nummer
Als de Hesh BT gepaard is, kun je de knop '-' 3 seconden ingedrukt te houden om naar het vorige nummer gaan.

Knoppen voor bellen

Interne microfoon/Mic1-kabel en volumeregeling
Als Bluetooth ingeschakeld is, zijn de interne microfoon en de volumeknoppen '+' en '-' van de Hesh BT actief. Als de aux-kabel met 3.5 mm plug aangesloten is, zijn de interne microfoon en de volumeknoppen '+' en '-' op de hoofdtelefoon niet actief. Als de Hesh BT via een kabel aangesloten is, zijn alle knoppen op de Mic1-kabel of het apparaat actief.

Gesproken opdrachten activeren
Als de Hesh BT gekoppeld is en er geen muziek gestreamd wordt (stand-by), kun je tweemaal kort op de functieknop drukken om gesproken opdrachten via de interne microfoon te activeren.

Gesprek aannemen en beëindigen
Wanneer via Bluetooth gestreamd wordt, kan een inkomend gesprek beantwoord worden door de functieknop EEn keer in te drukken. Zodra de verbinding tot stand gekomen is, kan het gesprek worden beëindigd door opnieuw kort op de ronde functieknop te drukken.

Inkomend gesprek weigeren
Weiger een inkomend gesprek door de functieknop lang (tot 2 seconden) ingedrukt te houden.

Tijdens een telefoongesprek:

In wachtstand zetten
Houd tijdens een gesprek de ronde functieknop ingedrukt (tot 2 seconden), De wachtstand wordt beëindigd door de ronde functieknop kort in te drukken.

Microfoon dempen
Druk tijdens een gesprek de volumeknop '-' tweemaal kort in om de microfoon te dempen. Dempen wordt beëindigd door de volumeknop '+' tweemaal kort in te drukken.

Volumeregeling
Druk kort op de volumeknop '+' om het volume tijdens het gesprek te verhogen en druk kort op de volumeknop '-' om het te verlagen.

HESH BT -KÄYTTÖOPAS (FI)

Kuulokkeiden pääohjaimet

Kytkeminen päälle
Paina pääohjapäintä pitkään (noin 3 sekuntia), kunnes LED-valo vilkuu punaisena ja kuulet voimistuvan käynnistysäänen. Sinänen valo vilkkuu kahdesti, kun HESH BT yrittää yhdistää enintään kahteen laitteeseen laiteparien luettelossa. Jos laitetta ei ole vielä pariteltu, eikä yhdistettävä laiteparaja, kuulokkeet menevät suoraan paritustilaan laitteesi havittavaksi (katso paritustilaan siirtymisen ohjeet). Jos Hesh BT on ollut aiemmin laiteparina ja laitteessasi on bluetooth päällä, yhdistäminen tapahtuu automaattisesti ja kuulet "yhdistetty"-ääni-ilmoituksen.

Kytkeminen pois päältä
Kun painat pääohjapäintä pitkään (noin 5 sekuntia) missä tilassa tahansa (valmiustila, paritustila, suoratoistotila), Hesh BT sammuu. Kun kuulokkeet kytkeytyvät pois päältä, kuulet laskevan poisky/kysmisäänen ja LED-valo palaa magentana.

Paritustilaan siirtyminen
Kun kuulokkeet ovat pois päältä, eikä Hesh BT:tä ole vielä paritettu, paina pääohjapäintä pitkään (noin 5 sekuntia) siirtyäksesi paritustilaan, LED-valo palaa alukki punaisena, kun laite käynnistyy. Kun LED-valo alkaa vilkkua punaisena ja sinisenä, kuulet "paritustilassa"-ääni-ilmoituksen. Olet nyt siirtynyt paritustilaan. Etsi saatavilla olevia laitteita. Kun HESH BT on valittu, kuulet "yhdistetty"-ääni-ilmoituksen. Kun laite on paritustilassa, LED-valo vilkkuu sinisenä 5 sekunnin välein.

Laitteiseen yhdistäminen nopeasti
Mikäli olet aiemmin paritanut laitteesi Hesh BTn kanssa, paina vain pääohjapäintä pitkään (noin 3 sekuntia), kunnes LED-valo vilkkuu magentana ja kuulet voimistuvan käynnistysäänen, Sinänen valo vilkkuu kahdesti 2 sekunnin välein, kun HESH BT on hakuhakutilassa, ja yrittää yhdistää laiteparien listalla olevaan laitteeseen. Varmista, että laitteen bluetooth on päällä – paritus tapahtuu automaattisesti, ja kuulet "yhdistetty"-ääni-ilmoituksen.

Laiteparien luettelontyhjentäminen (*tärkeää, jos laiteparien kanssa on ongelmia*)
Jos sinulla on jo useampi laitepari ja parituksen kanssa on ongelmia, tämä toiminto on suoritettava. Käynnistä Hesh BT, Kun olet laitehakutilassa, paina molempia äänenvoimakkuuden säätimiä pitkään noin 5 sekuntia, tai kunnes kuulet pitkän kaksinkertaisen merkkiäänen. Tämä toiminto tyhjentää kaikki Hesh BTn aiemmat laiteparit, ja pääset nyt suoraan paritustilaan. Varmista, että laitteen bluetooth on päällä ja hae saatavilla olevia bluetooth-kuulokkeita laitepariksi.

Lataus and akun tilan tarkistus
Kun micro USB -latauskaapeli on kytketty, portin vieressä oleva punainen LED-valo syttyy akun latauksen ajaksi, Kun akku on ladattu täyteen, LED-valo sammuu. Kun akun varaus on 5–10 %, LED-latausvalo alkaa vilkua punaisena, ja kuulet "lataa laite" -ääni-ilmoituksen noin 15 minuutin välein. Tämä on ilmoitus siitä, että Hesh BT on ladattava mukana tulleella micro USB - USB -kaapelilla. Jos et voi ladata laitetta heti, voit jatkaa kuuntelua 3,5 mm -johdon välityksellä.

Arvioitu latausaika
Täysin tyhjän Hesh BT -akun lataus täyteen kestää noin 1,5 tuntia mukana tulleella micro USB -latauskaapelilla. BT-laite voi suoratoistaa noin 12 tuntia maksimiäänenvoimakkuudella.

Toisto Mic1-kaapelilla
Voit koska tahansa ottaa langallisen toiston käyttöön kytkemällä mukaan tulleen AUX Mic1 -kaapelin vasemman kuulokkeen pohjassa olevaan 3,5 mm -porttiin (on suositeltavaa kytkeä laite pois päältä ennen aux-kaapelin kytkemistä). Kaikki itse kuulokkeiden kalaus- ja äänenvoimakkuusohjaimet ovat pois käytöstä, mutta voit vielä vaihtaa kappaleita tai toistaa ja keskeyttää niiden toiston. Myös puheluiden hallinta on mahdollista Mic1-kaapelin ja laitteen välityksellä.

Musiikkionjaimet

Musiikin toisto
Kun Hesh BT on yhdistetty laitteeseen, mutta se ei suoratoista musiikkia, voit

HESH WIRELESS USER GUIDE

Riduzione volume
Quando Hesh BT è stato accoppiato, è possibile premere rapidamente il pulsante - per diminuire il livello del volume. Viene emesso un segnale acustico quando il volume ha raggiunto il suo minimo.

Brano successivo
Quando Hesh BT è stato accoppiato, tenere premuto il pulsante del volume + fino a 3 secondi per passare al brano successivo.

Brano precedente
Quando Hesh BT è stato accoppiato, tenere premuto il pulsante del volume + fino a 3 secondi per passare al brano precedente.

Comandi per fare/ricevere chiamate

Funzione microfono incorporato/cavo Mic1 e volume
Quando il Bluetooth è attivato, i pulsanti del microfono incorporato e del volume + - Hesh BT vengono attivati, Se il cavo AUX da 3,5 mm è collegato, i pulsanti del microfono incorporato e del volume + - sulla cuffia vengono disattivati. Quando Hesh BT è cablato, tutti i controlli sono abilitati tramite il cavo del Mic1 in linea o del dispositivo.

Attivazione del comando vocale/Mic
Se è stato eseguito l'accoppiamento a Hesh BT e non si è in modalità streaming di musica (standby), è possibile attivare il comando vocale sul dispositivo attraverso il microfono incorporato premendo brevemente due volte il pulsante MFB.

Rispondere e chiudere una chiamata
Durante lo streaming BT, si può rispondere a una chiamata in arrivo premendo una sola volta il pulsante MFB. Una volta collegati, la chiamata può essere chiusa premendo di nuovo brevemente il pulsante rotondo MFB.

Rifiutare una chiamata in arrivo
Premere a lungo (fino a 2 secondi) il pulsante MFB per rifiutare la chiamata.
Quando la chiamata è in corso:

Mettere in attesa
Premere a lungo (fino a 2 secondi) il pulsante rotondo MFB quando la chiamata è in corso, Una volta messa in attesa, premere brevemente il pulsante MFB per rilasciare la chiamata in attesa.

Funzione microfono disattivato
Quando la chiamata è attiva, premere brevemente due volte il pulsante del volume - per disattivare il microfono e premere di nuovo brevemente due volte il pulsante del volume + per riattivarlo.

Funzione volume
Premere brevemente il volume + per aumentare il volume di chiamata e premere brevemente il volume - per diminuirne il volume.

GUIA DO UTILIZADOR DO HESH BT (PT)

Controlos dos auscultadores principais

Ligar
Prima e mantenha premido o botão de função principal (MFB) (durante um máximo de 3 segundos) até que o anel do LED comece a piscar em magenta e seja emitido o aviso sonoro de ligação ascendente. Em seguida, uma LED azul irá piscar duas vezes enquanto o HESH BT está no «modo de procura de dispositivos» e procura a ligação a dois LED's no dispositivo na lista de dispositivos emparelhados. Certifique-se de que o Bluetooth do dispositivo está LIGADO, O emparelhamento é efectuado automaticamente e a notificação de voz «ligado» é emitida.

Apagar a lista de dispositivos emparelhados (*importante para problemas relacionados com emparelhamento*)
Se já estiver emparelhado com vários dispositivos e ocorrer algum problema ao efectuar o emparelhamento, terá de concluir esta acção, Ligue o Hesh BT e quando estiver no «modo de procura de dispositivos», mantenha premido os botões de volume + e – em simultâneo durante um máximo de 5 segundos ou até ouvir um aviso sonoro duplo prolongado, Esta acção apaga todos os dispositivos emparelhados anteriormente com o Hesh BT e entra directamente no modo de emparelhamento, Certifique-se de que o Bluetooth do dispositivo está LIGADO e procure novamente os dispositivos dos auriculares BT disponíveis para efectuar o emparelhamento.

Verificar o estado de carregamento e da bateria
Quando o cabo de carregamento micro USB está ligado, é apresentado um indicador LED vermelho junto à porta que se acende enquanto a bateria está a ser carregada, Quando a bateria está totalmente carregada, o indicador LED desliga-se, Se o nível de carga da bateria tiver diminuído cerca de 5%-10% da carga total, o LED de carga começa a piscar em vermelho e a notificação de voz «carregue o dispositivo» é emitida a cada 15 minutos, aproximadamente, Isto é uma indicação que o Hesh BT deve ser carregado através do cabo micro USB para USB fornecido ou se não conseguir recarregá-lo de imediato, pode optar por continuar a ouvir através do cabo auxiliar de 3,5 mm.

Tempo de carregamento previsto
Quando utilizar o cabo de carregamento micro USB fornecido, uma bateria Hesh BT totalmente gasta demora cerca de 1,5 horas a carregar por completo para uma vida útil de 100%. No modo de volume total, o tempo de reprodução de transmissão BT é de cerca de 12 horas.

Reprodução de áudio do cabo Mic1
Pode ligar em qualquer altura o cabo AUX Mic1 na porta de 3,5 mm localizada na parte inferior do altifalante esquerdo para activar a reprodução com fios (é recomendável desligar o dispositivo antes de ligar o cabo auxiliar). Todos os controlos de faixas e volume no auricular são desactivados, embora mantenha o controlo total das faixas, reprodução/pausa e a funcionalidade de chamadas, que pode ser utilizada através do cabo Mic1 e do dispositivo.

Controlos de música

Iniciar a reprodução da música
Se o Hesh BT estiver ligado ao dispositivo, mas não transmitir música, prima brevemente o botão MFB redondo para iniciar a transmissão.

Colocar em pausa a reprodução da música
Quando o Hesh BT estiver a transmitir música, prima brevemente o botão MFB redondo para colocar a reprodução em pausa.

Aumentar o volume
Depois do Hesh BT ser emparelhado, pode premir rapidamente o botão + para aumentar o nível do volume. Será emitido um aviso sonoro quando o volume atingir o valor máximo.

HESH WIRELESS USER GUIDE

버튼을 사용할 수 있습니다. Hesh BT가 유선으로 연결된 경우, 모든 제어는 인라인 Mic1 케이블이나 기기를 통해 사용할 수 있습니다.

음성/마이크 명령 활성화
Hesh BT와 페어링되고 음악을 스트리밍하지 않는 경우(대기), MFB를 짧게 두 번 눌러 내장 마이크를 통해 기기의 음성 명령을 활성화할 수 있습니다.

전원 켜기 및 끄기
BT를 스트리밍 시, MFB를 한 번 눌러 수신 전화를 받을 수 있습니다. 연결된 경우, 원형 MFB를 다시 한 번 눌러 전화를 끊을 수 있습니다.

수신 전화 거부
최대 2초까지 MFB를 길게 누르면 통화가 거부됩니다.
통화 중인 경우:

통화 대기
통화 중인 경우, 최대 2초까지 원형 MFB 버튼을 길게 누르세요. 대기 상태에서 원형 MFB를 다시 길게 누르면 통화 대기가 해제됩니다.

마이크 음소거 기능
통화 중에 볼륨 버튼을 짧게 두 번 눌러 마이크 음을 소거하고 다시 볼륨 + 버튼을 짧게 눌러 음소거를 해제하세요.

볼륨 기능
볼륨 +를 짧게 눌러 통화 볼륨을 높이고 볼륨 -를 짧게 눌러 통화 볼륨을 낮추세요.

HESH BT РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (RU)

Основные органы управления наушниками

Включение питания
Нажмите и удерживайте главную функциональную кнопку (MFB) (в течение 3 секунд) пока не загорится пурпурный светодиодный индикатор и не заиграет звуковой сигнал включения, Пока HESH BT будет находится в режиме поиска 2 доступных устройств из списка сопряженных, будет мигать светодиодный индикатор синего цвета, Если наушники не сопряжены ни с одним устройством или сопряженных устройств, доступных для подключения нет, наушники сразу перейдут в режим сопряжения для того, чтобы ваше устройство могло их обнаружить (смотрите инструкции по настройке режима сопряжения), Если ваше устройство было ранее сопряжено с Hesh BT и в нем активирован канал связи Bluetooth, подключение пройдет в автоматическом режиме с подтверждением в виде голосового сигнала.

Выключение питания
Если вам необходимо выключить Hesh BT, это можно сделать независимо от того, в каком режиме они работают (ждущем, режиме сопряжения или воспроизведения), Для этого достаточно нажать и в течение 5 секунд удерживать главную функциональную кнопку, При выключении устройство подает звуковой сигнал выключения и светодиодный индикатор мигает пурпурным цветом,

Переход в режим сопряжения
Если наушники ОТКЛЮЧЕНЫ, и вы не подключились к Hesh BT, нажмите и удерживайте главную функциональную кнопку (до 5 секунд), чтобы включить режим сопряжения, При включении устройства светодиодный индикатор замигает пурпурным цветом и вы услышите голосовой сигнал о начале процесса сопряжения, в ходе которого светодиодные индикаторы будут попеременно мигать красным и синим цветами, Теперь вы в режиме сопряжения, Запустите сканирование доступных устройств, и как только из списка будет выбран HESH BT, вы услышите голосовой сигнал «Подключено», Как только устройства будут сопряжены, на 5 секунд загорится светодиодный индикатор синего цвета.

Быстрое подключение к устройству
Если ваше устройство ранее уже было сопряжено с HESH BT, нажмите и удерживайте главную функциональную кнопку (MFB) в течение 3 секунд) пока не загорится светодиодный индикатор пурпурного цвета и не заиграет звуковой сигнал включения, Пока HESH BT будет находится в режиме поиска доступных устройств из списка сопряженных, каждые две

HESH BT BRUGSANVISNING (DA)

Hovedtelefons betjeningsfunktioner

Tænd hejttaleren
Tryk og hold hovedfunktionsknappen nede (MFB) (i op til 3 sekunder) således at LED-lysringen blinker rødt og den stigende tændingslyd afspilles, Der vil derefter være et blåt LED-dobbeltblink, mens HESH BT forsøger at oprette forbindelse til op til 2 enheder i listen over parrede enheder, Hvis du endnu ikke har parret til enheden, og der ikke er nogen parrede enheder tilgængelige for tilslutning, vil hovedtelefonerne gå direkte i parringstilstand for at blive lokaliseret af din enhed (se vejledning for at gå i parringstilstand), Hvis du tidligere er blevet parret til Hesh BT, og din Bluetooth er aktiveret på din enhed, vil du automatisk oprette forbindelse og stemmemeddelelsen "Forbundet" vil spille.

Sluk hejttalaren
I enhver tilstand (standby, parring, streaming), tryk og hold MFB nede (i op til 5 sekunder) og Hesh BT slukkes. Idet hovedtelefonen slukkes, vil den spille den aftagende slukningslyd og LED vil blinke rødt.

Aktiver parringstilstand
Hvis du ikke er blevet parret din enhed til din Hesh BT, skal du blot trykke og holde hovedfunktionsknappen nede (MFB) (op til 3 sekunder) for at nå parringstilstand, Lysdioden vil først blinke rødt mens enheden tændes, og du vil derefter høre stemmemeddelelsen "Parrer" idet LED'en begynder at skifte mellem rødt and blåt, Du er nu i parringstilstand, Scan efter tilgængelige enheder, og når HESH BT er valgt, vil du høre stemmemeddelelsen "forbundet", Når parret, vil LED blinke blåt hvert 5.sekund.

Hurtig forbindelse til enhed
Hvis du tidligere har parret din enhed til din Hesh BT, skal du blot trykke og holde hovedfunktionsknappen nede (MFB) (op til 3 sekunder) således at LED-lysringen blinker rødt og den stigende tændingslyd afspilles, Der vil derefter være et blåt LED-dobbeltblink hvert 2.sekund, mens HESH BT er i "enhedssøgningstilstand", og søger at opretter forbindelse til en enhed i listen over parrede enheder, Sørg for, at enhedens Bluetooth er TÆNDT; du vil pare automatisk og stemmemeddelelsen "forbundet" afspilles.

Sådan rydder du listen over parrede enheder (*vigtigt med parringsproblemer*)
Hvis du allerede har parret til flere enheder, og oplever problemer med parring, bliver du nødt til at fuldføre denne handling, Tænd for Hesh BT og mens den er i "enhedssøgningstilstand", skal du holde lydstyrke + og lydstyrke - knapperne nede samtidigt i op til 5 sekunder, eller indtil du hører en lang dobbeltlyd, Denne handling vil slette alle enheder, der tidligere har parret med Hesh BT, og du vil gå direkte i parringstilstand, Sørg for, at enhedens Bluetooth er TÆNDT, og scan igen efter tilgængelige BT-headset-enheder til parring.

Opladning og batteristatuskontrol
Når mikro-USB-opladningskablet er tilsluttet, vil der være en rød LED-indikator ved siden af porten, der vil tænde, så længe batteriet oplades, Når batteriet er fuldt opladet, vil LED-indikatoren slukke, Når batteriet er faldet til mellem 5% og 10% af dets samlede opladning, vil opladnings-LED begynde at blinke rødt og stemmemeddelelsen "oplad venligst enhed" vil afspille cirka hvert 15.minut, Dette er en indikation af, at Hesh BT skal oplades via det medfølgende mikro-USB til USB-kabel, eller hvis du ikke kan genoplade med det samme, har du mulighed for at fortsætte med at lytte via dit 3,5mm aux-kabel.

Forventet opladningstid
Når du bruger det medfølgende mikro-USB-opladningskabel, vil et fuldt drænet Hesh BT-batteri tage cirka 1,5 timer at genoplade til 100% batterilevetid. Ved fuld lydstyrke, er BT-streaming-afspilningstid ca.12 timer.

Mic1-kabel Lydafspilning
Du kan til enhver tid tilslutte det medfølgende AUX Mic1-kabel til 3,5 mm-porten placeret nederst i venstre ørekop for at aktivere kablet afspilning (det anbefales at slukke for enheden, inden du tilslutter aux-kablet). Alle musknummer- og lydstyrke-betjeningsfunktioner på dens fysiske hovedtelefon vil blive deaktiveret, selvom du stadig vil have fuld musknummerkontrol, afspil/pause og opkaldsfunktionalitet, der kan bruges via Mic1-kablet og enheden.

Musikbetjeningsfunktioner

Start afspilning af musik
Når Hesh BT er forbundet til enheden, men ikke streamer musik, skal du trykke på den runde MFB for at starte med at streame.

Afbryd afspilning af musik midlertidigt
Når Hesh BT streamer musik, skal du trykke på den runde MFB for at pausere afspilningen.

Skru op for lydstyrken
Når Hesh BT er parret, kan du trykke på + knappen hurtigt for at øge lydstyrken, Du vil høre en lyd, når lydstyrken har nået sit maksimale niveau.

Skru ned for lydstyrken
Når Hesh BT er parret, kan du trykke på - knappen hurtigt for at sænke lydstyrken, Du vil høre en lyd, når lydstyrken har nået sit minimale niveau.

Skift til næste musknummer
Når Hesh BT er parret, skal du trykke og holde lydstyrke + knappen nede i op til 3 sekunder for at gå til musknummer fremad.

Musiknummer tilbage
Når Hesh BT er parret, skal du trykke og holde lydstyrke - knappen nede i op til 3 sekunder for at gå til musknummer tilbage.

Telefonopkald/Modtage-betjeningsfunktioner

Indbygget mikrofon / Mic1-kabel og Lydstyrkefunktion
Når Bluetooth er aktiveret, vil den indbyggede mikrofon og lydstyrke + - Hesh BT-knapperne være aktiveret, Hvis 3,5mm aux-kablet er tilsluttet, vil den indbyggede mikrofon og lydstyrke + - knapperne på headsettet være deaktiveret, Når Hesh BT er kabelforbundet, vil alle betjeningsfunktioner være aktiveret via in-line Mic1-kablet eller enheden.

Stemme/Mikrofon-kommandoaktivering
Når den er parret til Hesh BT og ikke streamer musik (standby), kan du aktivere din stemmekommando på din enhed via din indbyggede mikrofon med et dobbelt kort tryk på MFB.

Besvar og afbryd opkald
Når BT streamer, kan et indgående opkald besvares med et enkelt tryk på MFB, Når forbindelsen er oprettet, kan opkaldet afbrydes med endnu et kortvarigt tryk på den runde MFB.

Afvis indgående opkald
Du skal blot trykke og holde (i op til 2 sekunder) MFB nede og opkaldet vil blive afvist.
Mens opkald er aktivt:

HESH BT BRUKSANVISNING (NO)

Hodetelefonkontroller

Slå på
Trykk og hold nede MFB-knappen (hovedfunksjonsknappen) (i inntil 3 sekunder) til LED-lysringen blinker magenta og oppstarttonen spilles av. Deretter vil det være et blått LED dobbeltblink mens HESH BT prøver å koble seg til inntil 2 enheter i listen over sammenkoblede enheter, Hvis du ikke er koblet til enheten ennå, og ingen sammenko